

Артикул	Рядовая номиналь- ная, В	Защитные функции		Пусковой механизм	Настройка	
		компрессора	насоса		АВ 10/10 30P	АВ 10/10 10P
BC500	380	ДГХ-0,25У; 0,25 кВт; 220/380 В (соединение обмоток в звезду)	АВ041-4; 0,018 кВт; 220/380 В (соедине- ние обмоток в звез- ду)	П6-121 с катуш- кой на 380 В	Номинальный ток устав- ки теплового расцепите- ля 2 А. Положение регулиро- вания тока устав- ки $0,9 I_{ном}$ (1,8 А)	Ток уставки 2,5 А. Положение регулиро- вочного рычага 1,6 А
	220	ДГХ-0,25У; 0,25 кВт; 220/380 В (соединение обмоток в треугольник)	АВ041-4; 0,018 кВт; 220/380 В (соедине- ние обмоток в треу- гольник)	П6-121 с катуш- кой на 220 В	Номинальный ток устав- ки $I_{ном}$ теплового расцепите- ля 3,2 А. Положение винта регулирования тока устав- ки $0,9 I_{ном}$ (2,9 А)	Ток уставки 2,5 А. Положение регулиро- вочного рычага 2,5 А
	380	ДГХ-0,25У; 0,25 кВт; 220/380 В (соединение обмоток в звезду)	АВ042-4; 0,03 кВт; 220/380 В (соедине- ние обмоток в звез- ду)	П6-121 с катуш- кой на 380 В	Номинальный ток устав- ки $I_{ном}$ теплового расцепите- ля 2 А. Положение винта ре- гулирования тока устав- ки $0,9 I_{ном}$ (1,8 А)	Ток уставки 2,5 А. Положение регулиро- вочного рычага 1,6 А
BV1000	220	ДГХ-0,25У; 0,25 кВт; 220/380 В (соединение обмоток в треугольник)	АВ042-4; 0,03 кВт; 220/380 В (соедине- ние обмоток в треу- гольник)	П6-121 с катуш- кой на 220 В	Номинальный ток устав- ки $I_{ном}$ теплового расцепите- ля 3,2 А. Положение винта регулирования тока устав- ки $0,9 I_{ном}$ (2,9 А)	Ток уставки 2,5 А. Положение регулиро- вочного рычага 2,5 А
	380	ДГХ-0,37; 0,37 кВт; 220/380 В (соединение обмоток в звезду)	АВ042-4; 0,03 кВт; 220/380 В (соедине- ние обмоток в звез- ду)	П6-121 с катуш- кой на 380 В	Номинальный ток устав- ки $I_{ном}$ теплового расцепите- ля 2 А. Положение винта ре- гулирования тока устав- ки $0,9 I_{ном}$ (1,8 А)	Ток уставки 2,5 А. Положение регулиро- вочного рычага 1,6 А
	220	ДГХ-0,37; 0,37 кВт; 220/380 В (соединение обмоток в треугольник)	АВ041-4; 0,018 кВт; 220/380 В (соедине- ние обмоток в треу- гольник)	П6-121 с катуш- кой на 220 В	Номинальный ток устав- ки $I_{ном}$ теплового расцепите- ля 3,2 А. Положение винта регулирования тока устав- ки $0,9 I_{ном}$ (2,9 А)	Ток уставки 2,5 А. Положение регулиро- вочного рычага 2,5 А